

Tastenbedienung

Funktionstasten




Beschriftungstreifen und transparente Abdeckfolie

Funktionstasten

Ihr zuständiges Fachpersonal kann die 3 Funktionstasten mit häufig genutzten Funktionen belegen. Durch einen einfachen Tastendruck - sofern in der aktuellen Situation möglich - aktivieren Sie die Funktion.

Audio-Tasten



- Lautstärke leiser einstellen

+ Lautstärke lauter einstellen

☎ Lautsprecher aus-/einschalten

Termine speichern

Sie können sich von Ihrem Telefon anrufen lassen, um an Termine erinnert zu werden. Dazu müssen Sie die gewünschten Zeitpunkte der Anrufe speichern. Die Termine können einmalig oder sich täglich wiederholend eingerichtet werden.

1. * 4 ghi 6 mno eingeben.
2. Uhrzeit 4-stellig eingeben, z. B. 0845 für 8.45 Uhr oder 1500 für 15.00 Uhr.

Termin annehmen

Sie haben einen Termin gespeichert und der eingetragene Zeitpunkt ist erreicht.

1. Telefon läutet. Hörer abheben.
2. Hörer auflegen.

Ihr OpenStage verwenden

Anrufsschutz ein- oder ausschalten

Um nicht gestört zu werden, können Sie den Anrufschutz einschalten. Interne Anrufer hören den Besetztton. Externe Anrufer werden zur Vermittlung umgeleitet. Das zuständige Fachpersonal kann für den Anrufschutz auch Umleitungsziele einrichten, um interne und externe Anrufe umzuleiten. Ein Ton erinnert Sie nach Abheben des Hörers an den eingeschalteten Anrufschutz. Die Vermittlung kann den Anrufschutz umgehen und Sie erreichen.

Zum Einschalten:

- * 9 wxyz 7 pqrs eingeben.

Zum Ausschalten:

- # 9 wxyz 7 pqrs eingeben.

Telefon sperren oder wieder freischalten

Sie können verhindern, dass Unbefugte während Ihrer Abwesenheit z.B. externe Rufnummern wählen oder Ihre empfangenen Nachrichten abhören. Sie benötigen dazu einen Code, den Sie vom zuständigen Fachpersonal erhalten.

Zum Sperren:

1. * 6 mno 6 mno eingeben.
2. Code zum Abschließen eingeben.

Zum Freischalten:

1. # 6 mno 6 mno eingeben.
2. Code zum Entsperren eingeben.

Kurzwahlstasten einrichten

Die [0+] bis [9wxyz] Tasten können Sie mit 10 externen Rufnummern belegen.

1. * 9 wxyz 2 abc eingeben.
2. * eingeben.
3. Gewünschte Kurzwahl Taste drücken.
4. Zuerst Extern-Kennzahl und dann externe Rufnummer eingeben (ca. 5 Sekunden warten).

Mit Kurzwahlstasten wählen

1. * 7 pqrs eingeben.
2. * eingeben.
3. Gewünschte Kurzwahl Taste drücken.

OpenStage 10 T
OpenScape Business
HiPath 3000


Schnelleinstieg

Ihr OpenStage verwenden

Anrufen

- Hörer abheben und Rufnummer wählen oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben.

Anruf annehmen






- Hörer abheben
- zum Lauthören:  drücken.

Gespräch beenden






- Hörer auflegen

Telefon einstellen

Ruftonlautstärke ändern:

1.  oder  im Ruhezustand des Telefons eine der Tasten drücken.
2.  eingeben.
3.  oder  um Einstellungen vorzunehmen.





Ruftonklangfarbe ändern:

1.  oder  im Ruhezustand des Telefons eine der Tasten drücken.
2.  eingeben.
3.  oder  um Einstellungen vorzunehmen.


Gesprächslautstärke ändern:

-  oder  während des Gesprächs drücken um Einstellungen vorzunehmen.

Rückruf während des Gesprächs aktivieren





1. Interne Rufnummer wählen.
2. Meldet sich der Teilnehmer nicht oder ist besetzt,  "Rückfrage" drücken und    eingeben.

Wahl wiederholen





1. Hörer abheben
2.  "Wahlwiederholung" drücken.

Ihr OpenStage verwenden

Zweitanruf (automatisches Anklopfen)


1. Anklopfen (automatisch) verhindern:
 -     eingeben.

Anklopfen (automatisch) erlauben:


-     eingeben.

Gespräch übergeben

Übergabe ohne Rückfrage:




1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A,  "Rückfrage" drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben.
3. Hörer auflegen.

Übergabe mit Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A,  "Rückfrage" drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben.
3. Gespräch bei Teilnehmer B ankündigen und Hörer auflegen.

Anrufumleitung für alle Gespräche ein- oder ausschalten

Zum Einschalten:





1.   eingeben.
2.  eingeben, um "alle Anrufe umleiten" auszuwählen.
3. Zielrufnummer eingeben.

Beim Abheben des Hörers ertönt ein Sonderwählton.

Zum Ausschalten:

-   eingeben.

Konferenz einleiten

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A,  "Rückfrage" drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben.
3. Wenn mit Teilnehmer B verbunden,  "Rückfrage" drücken.
4.   eingeben.

Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Weitere nützliche Funktionen Ihres OpenStage Telefons

Ihr OpenStage bietet noch mehr nützliche Funktionen. Nachfolgend eine kleine Auswahl, jeweils mit einer kurzen Beschreibung. Detaillierte Information finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.


Tasten beschriften

Sie können die Tasten des OpenStage 10 mit den darauf gespeicherten Rufnummern oder Funktionen entweder von Hand oder mit Hilfe des "Online-Labeling Tool" beschriften. Dieses finden Sie unter <http://wiki.unify.com/wiki/KLT>. Wählen Sie das Key Labelling Tool in Ihrer Sprache aus. Sie können das Tool gleich online über Ihren Browser verwenden oder für die lokale Benutzung herunterladen.


Voicemail-Meldungen abfragen

Abhängig von Ihrer Kommunikationsplattform und deren Einstellungen können Sie diese Anwendung verwenden, um Zugriff auf empfangene Rückrufe und Meldungen der OpenScape Xpressions zu haben. Ist Ihr System entsprechend konfiguriert, können Sie über einen Anruf der Voicemailbox die gespeicherten Meldungen direkt abrufen.

Antwort-Texte senden

Internen Anrufern, die Sie erreichen wollten, können Sie Antwort-Texte zukommen lassen. Bei Anruf erscheint die Mitteilung im Display des Anrufers. Es steht eine Auswahl von vordefinierten Texten zur Verfügung oder Sie geben einen eigenen Text ein. Die Funktion erreichen Sie über die  Taste.

Info senden

Sie können einzelnen oder Gruppen von Teilnehmern kurze Textnachrichten (Infotexte) senden. Es steht eine Auswahl von vordefinierten Texten zur Verfügung oder Sie geben einen eigenen Text ein. Die Funktion erreichen Sie über die  Taste.